SwitchBot Hub 2

Gebruikershandleiding



Inhoud verpakking



Hub 2 × 1



5 V 2 A Voedingsadapter × 1



Kabel met temperatuur- en vochtigheidssensor × 1



3M plakband voor temperatuur- en vochtigheidssensor × 1



3M plakband voor Hub 2 × 1




Aftersaleskaart × 1

Gebruikershandleiding x 1

Lijst van onderdelen





Voorbereiding

Dit hebt u nodig:

- Een smartphone of tablet met Bluetooth 4.2 of hoger.
- De laatste versie van onze app, te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store.
- Een SwitchBot-account, u kunt zich registreren via onze app of direct inloggen op uw account als u die al hebt.

Download op de App Store — iOS 11.0+

Verkrijgbaar bij Google Play — Android OS 5.0+

Hub 2 toevoegen aan de SwitchBot app

Open onze app en meld u aan bij uw account. Tik op "+" rechtsboven op de startpagina, zoek het Hub 2-pictogram en selecteer, volg vervolgens de instructies om uw apparaat toe te voegen.

Veiligheidsinformatie

- Houd dit product uit de buurt van hitte en vocht en zorg ervoor dat het niet in contact komt met vuur of water.
- Bedien dit product niet met natte handen.
- Dit product is een op precisie gebaseerd elektronisch product, vermijd fysieke schade.
- Probeer het product niet te demonteren, te repareren of te wijzigen.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar draadloze apparaten niet zijn toegestaan.

Installatie

Infrarood emissiebereik

Testonderwerp: SwitchBot LED strijverlichting



Infrarood ontvangstbereik

Testonderwerp: SwitchBot plafondlamp met afstandsbediening



Installatietips

- Zoals hierboven aangegeven, zorg ervoor dat uw te bedienen apparaat zich binnen het infrarood emissiebereik van Hub 2 bevindt.
- Aangezien het infraroodsignaal kan worden geblokkeerd door muren en andere fysieke objecten, moet u ervoor zorgen dat er geen obstakels zijn tussen Hub 2 en uw apparaat.
- Zorg ervoor dat uw apparaat goed werkt en in een geschikte hoek staat ten opzichte van uw Hub 2.
- Voor een betere internetverbinding plaatst u Hub 2 in de buurt van uw router.

Optie 1: Plaats uw Hub 2 op een horizontaal oppervlak

Trek de standaard aan de achterkant van de Hub 2 uit en plaats hem op een horizontaal oppervlak zoals een tafel of een plank. Trek de kabel recht wanneer deze door het gat van de standaard gaat, zodat de kabel de stabiele stand van uw Hub 2 niet beïnvloedt.



Optie 2: Bevestig uw Hub aan de muur met het plakband

Stap 1: Plak het plakband op de achterkant van Hub 2.



Stap 2: Zoek een goede positie en bevestig daar Hub 2.

Zoek een geschikte positie en test of uw Hub 2 in deze positie goed werkt. Als alles goed werkt, maakt u het oppervlak schoon en plakt u Hub 2 erop. Druk dan ongeveer 30 seconden aan om er zeker van te zijn dat het goed vastzit. Het plakband hecht beter op gladde oppervlakken, glas en keramische tegels.

Hub 2 verwijderen

Let op: Voorkom dat u uw Hub 2 direct van de muur trekt, dit kan schade veroorzaken aan het apparaat of uw muuroppervlak.

Houd uw Hub 2 vast, draai hem met de klok mee of tegen de klok in en voer de kracht geleidelijk op totdat hij loskomt van de muur.





Voorzorgsmaatregelen

- Gebruik alleen een 5 V 2 A voedingsadapter om uw Hub 2 aan te sluiten. Andere soorten adapters kunnen de normale werking beschadigen of beïnvloeden.
- Gebruik geen adapters zonder veiligheidscertificaten.
- De temperatuur- en vochtigheidssensor zit op de kabel die wij leveren. Als u een normale kabel gebruikt om uw Hub 2 aan te sluiten, zal deze geen temperatuur- en vochtigheidsmetingen op de display weergeven.
- Trek de standaard van uw Hub 2 niet met te veel kracht uit, anders kan de standaard breken.
- Gebruik alleen een Type-C kabel om uw Hub 2 op een voeding aan te sluiten.
- Vermijd uitrekken van of trekken aan de kabel, dit kan de gegevensoverdracht van de temperatuur- en vochtigheidssensor beïnvloeden.

www.switch-bot.com

v1.b-2304

Beschrijving Apparaatstatus

Apparaat toevoegen

Apparaatstatus	Beschrijving
Indicatielampje knippert snel.	In de koppelmodus.
Indicatielampje knippert langzaam.	Verbinden met internet.
Indicatielampje blijft branden.	Werkt normaal.
Indicatielampje knippert eenmaal.	Afstandsbediening toegevoegd of het SwitchBot Bluetooth–apparaat wordt eenmalig via de app bediend.

Firmware upgraden

Apparaatstatus	Beschrijving
Het indicatielampje begint langzaam te knipperen en andere lampjes op het display gaan uit.	Firmware upgraden.
Het display licht op en het indicatielampje knippert langzaam.	Firmware geüpgraded.
Het display en het indicatielampje blijven beide branden.	Verbonden met internet.

Afstandsbediening leren

Apparaatstatus	Beschrijving
Indicatielampje brandt 2 seconden en gaat dan uit.	Klaar om de afstandsbediening te leren.
Het indicatielampje knippert twee keer nadat u op de afstandsbediening hebt gedrukt.	Afstandsbediening leren.
Het indicatielampje knippert eenmaal na 10 seconden.	Time-out leren. Afstandsbediening leren mislukt.

Temperatuur- en vochtigheidsmeldingen

Apparaatstatus	Zoemer piept continu. Temperatuur- en vochtigheidsmetingen en knoplampjes knipperen constant.
Beschrijving	Temperatuur- of vochtigheidsmeting bereikt de ingestelde waarde.
Wat te doen	Druk op een willekeurige knop op de Hub 2 om de waarschuwing op te heffen of wacht 30 seconden tot de waarschuwing zelf verdwijnt.

Bezoek support.switch-bot.com voor gedetailleerde informatie.

Problemen oplossen

Als u problemen heeft met het configureren van Wi-Fi voor uw Hub 2, scan dan de QR-code hieronder voor oplossingen.
https://support.switch-bot.com/hc/nl/articles/8071641642139

Als u problemen hebt met het toevoegen van afstandsbedieningen aan de Hub 2, scan dan de QR-code hieronder voor oplossingen.
https://support.switch-bot.com/hc/nl/articles/8069379964935

Als uw Hub 2 foutieve temperatuur- of vochtigheidsmetingen vertoont, scan dan de QR-code hieronder voor oplossingen.
https://support.switch-bot.com/hc/nl/articles/9747052703895

Fabrieksinstellingen resetten

Raak de twee knoppen op het apparaat aan en houd ze vast. Na 2 seconden beginnen het indicatielampje te knipperen en het piept na nog eens 13 seconden uit. Laat nu de knoppen los, het indicatielampje zal opblijven en verwijderingslogs uitgaan. Uw Hub 2 is nu teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Firmware-upgrades

Om de gebruikerservaring te verbeteren, zullen wij regelmatig firmware-updates uitbrengen om nieuwe functies te introduceren en eventuele softwarefouten op te lossen die tijdens het gebruik kunnen optreden. Als er een nieuwe firmwareversie beschikbaar is, sturen we via onze app een upgrademelding naar uw account. Zorg er bij het upgraden voor dat uw product is ingeschakeld en dat uw smartphone binnen bereik is om storing te voorkomen.

Specificaties

Hub 2
Model: W3202100 Kleur: Wit Materiaal: ABS
Afmeting: 80 × 70 × 23 mm (3,1 × 2,8 × 0,9 in.)
Gewicht: 63 g (2,2 oz.) Vermogen: 5 V ⎓ 2 A
Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 40 °C (-4 °F tot 104 °F)
Bedrijfsvochtigheid: 0 % tot 90 % RV
Netwerkconnectiviteit: 802.11 b/g/n, 2,4 GHz Wi-Fi, Bluetooth Lage Energie
Systeemvereisten: iOS 11.0+, Android OS 5.0+

Temperatuur- en vochtigheidssensor
Resolutie: 0,1 °C / 0,1 °F, 1 %
Temperatuurbereik: -20 °C tot 80 °C (-4 °F tot 176 °F)
Vochtigheidsbereik: 0 tot 99 % RV
Nauwkeurigheid temperatuur:
-20 °C tot 0 °C (-4 °F tot 32 °F) (±0,4 °C / 0,7 °F)
0 °C tot 65 °C (32 °F tot 149 °F) (±0,2 °C / 0,4 °F)
65 °C tot 80 °C (149 °F tot 176 °F) (±0,3 °C / 0,5 °F)
(De temperatuurnetheid kan in de app worden gewijzigd.)
Nauwkeurigheid vochtigheid:
0 tot 10 % RV (±3 % RV)
10 % tot 90 % RV (±2 % RV)
90 % tot 99 % RV (±3 % RV)

Garantie

Wij garanderen de oorspronkelijke eigenaar van het product dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten. Deze beperkte garantie dekt niet:

1. Producten die na de oorspronkelijke beperkte garantieperiode worden ingediend.
2. Producten waarop reparaties of wijzigingen zijn uitgevoerd.
3. Producten die zijn blootgesteld aan vallen, extreme temperaturen, water of andere gebruiksomstandigheden die buiten de productspecificaties vallen.
4. Schade als gevolg van een natuurramp (inclusief maar niet beperkt tot bliksem, overstroming, tornado, aardbeving of orkaan, enz.)
5. Schade door verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid of ongeval (bijv. brand).
6. Andere schade die niet te wijten is aan fabricagefouten van de productmaterialen.
7. Producten gekocht van niet-geautoriseerde wederverkopers.
8. Verbruiksartikelen (inclusief maar niet beperkt tot batterijen).
9. Natuurlijke slijtage van het product.

Contact & ondersteuning

Instellen en probleemoplossing: support.switch-bot.com
E-mail ondersteuning: support@wonderlabbs.com

Feedback: Als u zorgen of problemen hebt bij het gebruik van onze producten, stuur dan feedback via onze app via de pagina Profiel > Feedback.

CE/UKCA Waarschuwing

Om aan de eisen inzake blootstelling aan RF te voldoen, moet een minimale afstand van 20 cm worden aangehouden tussen Firmware de gebruiker en het apparaat, inclusief de antenne. Gebruik alleen de meegeleverde of een goedgekeurde antenne. Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. Alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd.

CE DOC
Hierbij verklaart Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dat de radioapparatuur van het type W3202100 voldoet aan de UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206). De volledige tekst van de UK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres support.switch-bot.com

Dit product kan worden gebruikt in de EU-lidstaten met het Vereenigd Koninkrijk.

Fabrikant: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Adres: Kamer 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100.

Werkingsfrequentie (Max. vermogen)
Wi-Fi: 2412 MHz tot 2472 MHz (19,8 dBm)
BLE: 2402 MHz tot 2480 MHz (2,0 dBm)
Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 40 °C

UKCA DOC
Hierbij verklaart Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd. dat de radioapparatuur van het type W3202100 voldoet aan de UK Radio Equipment Regulations (SI 2017/1206). De volledige tekst van de UK-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres support.switch-bot.com

Feedback: Als u zorgen of problemen hebt bij het gebruik van onze producten, stuur dan feedback via onze app via de pagina Profiel > Feedback.

Fabrikant: Woan Technology (Shenzhen) Co., Ltd.
Adres: Kamer 1101, Qiancheng Commercial Center, No. 5 Haicheng Road, Mabu Community, Xixiang Subdistrict, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, P.R.China, 518100.

Werkingsfrequentie (Max. vermogen)
Wi-Fi: 2412 MHz tot 2472 MHz (19,8 dBm)
BLE: 2402 MHz tot 2480 MHz (2,0 dBm)
Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot 40 °C