

Smart adapter kerstverlichting 31V | Wifi

Gebruiksaanwijzing

Kerstverlichting op afstand bedienen

Met deze smart adapter kunt u de 123led-huismerk kerstverlichting met een app op uw smartphone bedienen. De smart adapter is ter vervanging van de standaard adapter die bij de kerstverlichting wordt meegeleverd. De adapter werkt via een wifi (draadloos internet) verbinding. De adapter werkt alleen goed als de sterkte van de verbinding toereikend is. Ook kan de smart adapter net als de standaard adapter handmatig bediend worden, maar niet met de afstandsbediening die bij de 123led-huismerk verlichting wordt geleverd.

De smart adapter aansluiten

Koppel eerst de standaard adapter los van de kerstverlichting, als deze is aangesloten. Koppel vervolgens de smart adapter aan de verlichting. Draai na het koppelen de sluitring weer goed dicht, zodat de adapter waterdicht blijft.

De Tuya Smart-app downloaden

Download de Tuya Smart-app op uw smartphone. U kunt de app vinden in de App Store voor iOS (<https://apps.apple.com/us/app/tuya-smart/id1034649547>) of de Google Play Store voor Android (<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tuya.smart&gl=US>). Maak een account aan als u dit nog niet heeft.

De smart adapter en de app met elkaar verbinden

Wanneer de smart adapter en de verlichting gekoppeld zijn en u de app gedownload en geïnstalleerd heeft kunt u de smart adapter (met verlichting) aansluiten op het stopcontact. Nu kunnen de adapter en de app over de wifi met elkaar verbonden worden. Dit kunt u doen door de knop op de smart adapter 5 seconden ingedrukt te houden, totdat deze knippert.

Wanneer deze knippert kan de adapter gevonden worden in de Tuya Smart-app en worden verbonden. Als de verbinding lukt heeft u toegang tot de bediening van de adapter en de aangesloten verlichting.

Bedieningsopties in de app

In de app beschikt u over de volgende bedieningsopties:

- In- en uitschakelen van de smart adapter;
- Het instellen van een tijdschema en/of een timer;
- Het instellen van de helderheid van de verlichting;
- Het instellen van een muziek functie;
- Het selecteren van 14 lichtprogramma's (deze verschillen per verlichting);
- Het samenstellen van een eigen lichtprogramma met helderheid en patroon;